

El teléfono LINKSYS SPA921



DESCRIPCIÓN

Linksys SPA921 es un teléfono VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) para proporcionar comunicaciones de voz a través de una red IP. Posee las características tradicionales, como el desvío de llamadas, rellamada (redial), marcación rápida, transferencia de llamadas, llamadas en conferencia y acceder a correo de voz. Las llamadas se pueden realizar o recibir con un teléfono portátil, auricular o un altavoz.



DEFINICIONES DE LAS FUNCIONES DEL TECLADO DEL SPA921

	Botón Mailbox: Presiónelo para acceder al buzón de correo
	Muting a Call: Para silenciar el teléfono, auricular o altavoz presione el botón Mute . Esto impide que las demás personas escuchen. Para cancelar la función de silenciamiento, presione el botón Mute de nuevo.
	Botón Headset: Conecte un auricular con un conector de 2,5 mm en el puerto de auriculares en la parte derecha del teléfono. Pulse el botón Headset y se encenderá la luz verde que está detrás del botón. La luz se apaga cuando se desactiva.
	Botón Speaker: Use el altavoz para hacer y contestar llamadas, pulse el botón de altavoz y se encenderá la luz verde detrás del botón. La luz se apaga cuando se desactiva.
	Botón Hold: Pulse el botón Hold para mantener la llamada activa en espera. Si hay otra llamada, usted puede responder la llamada en la 2da.línea. Reanude la 1er. llamada pulsando el botón asociado. Si la 2da llamada está en curso, ésta automáticamente se pone en espera cuando la primer llamada esta activa.

	<p>Volume adjustment bar: Las llamadas se pueden realizar o recibir utilizando los auriculares o altavoz, puede intercambiar los dispositivos de audio durante una llamada. Ajuste el volumen para el dispositivo que está utilizando con la barra de ajuste de volumen Volume adjustment bar.</p>	
	<p>Botón Setup: Funciones del botón</p> <p>Directory</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir una nueva entrada al directorio: Setup 1,1 • Para ver el directorio empresarial: Setup 1,2 • Usar un directorio personal: Setup 1,3 <p>Speed Dial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ver / editar número de marcación rápida: Setup 2 <p>Call History</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para ver la lista de llamadas (redial): Setup 3,1 • Para ver llamadas respondidas: Setup 3,2 • Para ver llamadas perdidas: Setup 3,3 <p>Ring Tones (Timbres)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para cambiar un tono de llamada: Setup 4 <p>Preferences</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para bloquear su ID de llamadas: Setup 5,1 • Para bloquear llamadas anónimos: Setup 5,2 • Para activar No molestar: Setup 5,3 • Para activar llamada segura: Setup 5,4 • Permitir asistencia de marcación: Setup 5,5 • Para elegir dispositivo de audio: Setup 5,5 	<p>Call Forward</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reenviar todas las llamadas a un número: Setup 6,1 • Reenviar cuando el teléfono esté ocupado: Setup 6,2 • Reenviar llamadas después de un tiempo de retraso: Setup 6,3, entonces Setup 6,4 <p>Time/Date</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para cambiar Hora y/o Fecha: Setup 7 <p>Accessing Voice Mail</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para acceder a correo de voz: Setup 8 <p>Phone password</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para poner un password al teléfono: Setup 15 <p>LCD Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para ajustar el contraste de la pantalla: Setup 16 <p>Call Park Status</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para ver el estado de una llamada que ha sido estacionada: Setup 17 <p>Login</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para iniciar sesión en el teléfono: Setup 18

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LCD DEL SPA921

Navigation button: Botón de Navegación, le permite desplazarse (a la izquierda, derecha, arriba, abajo) a través de las teclas de navegación.

Dial pad: Utilícelo para introducir números, letras o caracteres.

LCD Screen: Pantalla de visualización del teléfono, Se muestra la fecha, hora, el número de teléfono, la llamada (si disponibles), línea / estado de llamada, números de extensión.

Soft buttons: Pulse para seleccionar una opción de las mostradas con los botones de función.

Soft Button Features: Muestra características disponibles. pulsando el botón, usted podría:

redial: ver lista de llamadas (redial)
dir: Ver opciones del directorio
cfwd: Reenviar sus llamadas
dnd: Elegir no perturbar

En esta pantalla, más opciones están disponibles pulsando botón de navegación de la derecha.

Lines (Solo en modelos SPA941 y SPA942)

